



## Modelo ZARPAZO 12 V. SOLAR

Código P. A. 157

### Descripción:

El pastor eléctrico Zarpazo 12 V. Solar funciona con batería recargable de 12 Voltios, sus 4.5 julios de potencia máxima son una garantía de protección contra animales salvajes de gran tamaño en cercados de larga distancia sin posibilidad de conexión a red eléctrica.

El Panel solar de gran capacidad, mantiene la carga de la batería de forma continua incluso en zonas con muy pocos días de sol.

Con dos niveles de Energía de salida, se adapta al tipo de animal, vallado o intensidad solar.



### Características.

- Alimentación: Batería: 12 V. (No incluida).
- Energía: 2,5 y 4,5 J.
- Consumo: 170-330 mA.
- Voltaje de salida: 10 Kv.
- Voltaje sobre 500 Ohmios: 5 Kv.
- Panel Solar: 25 W.
- Control luminoso de batería.



### Recomendaciones:

- Se recomienda la utilización de una batería de 40 amperios (*cabe en la parte inferior*), para así obtener una gran autonomía. (*baterías de mayor amperaje irán en la parte exterior*).
- Para un mejor rendimiento del panel solar es necesario orientarlo al sol (orientación sur) y mantener limpio el cristal.
- Para aumentar la vida de la batería es muy importante evitar que se quede sin carga.
- Leer el manual de instrucciones, para una correcta instalación y así obtener resultados óptimos.

### Contenido del Embalaje:

- Pastor ZARPAZO 12V. SOLAR.
- Panel Solar 25 W. y estructura metálica.
- Dos Picas de Tierra de 60 cm.
- Conexiones salida de Línea y Tierra.
- Conexiones a batería exterior.
- Cartel señalizador de cercado eléctrico.
- Manual de instrucciones.



8 435191 207761



ZAR REF.	ARTÍCULO	VOLTAJE	VOLTAJE 500 OHM	ENERGÍA MÁX. ALMACENADA	ENERGÍA MÁX. SALIDA	CONSUMO MÁXIMO	KMS.	KMS.	KMS.	KMS.
P. A. 157	ZARPAZO 12V. SOLAR	10000 voltios	5000 voltios	6 Julios	2,5/4,5 Julios	170/330 mA	85	35	17	7

## ZAR CUDEYO, S.L.

Bº Balabarca, 166 (39719) OREJO (Cantabria), España

Teléf. 942 52 10 98

• Fax. 942 52 11 0 1

www.zarcudeyo.com

• pedidos@zarcudeyo.com