Modelo ZERKO SOLAR 15 W.

Código P. A. 156

Descripción:

El pastor eléctrico Zerko Solar funciona con batería recargable de 12 Voltios, para cercados de larga distancia.

Es el más recomendado para aquellas zonas que por su clima disponen de menos días y horas de sol. Su placa solar de 15 W. gestiona eficientemente la poca cantidad de luz, manteniendo la carga de la batería.

La Energía de salida es regulable, adaptandose al tipo de animal, vallado o intensidad solar, optimizando el uso de la batería.

Características.

- Alimentación: Batería: 12 V. (No incluida).
- Energía: 0,3 a 2 J.
- Consumo: 30-180 mA.
- Voltaje de salida: 10 Kv.
- Voltaje sobre 500 Ohmios: 5 Kv.
- Panel Solar: 15 W.
- Control luminoso de batería.

Contenido del Embalaje:

- Pastor ZERKO SOLAR 15 W.
- Panel Solar 15 W.
- Dos Picas de Tierra.
- Conexiones salida de Línea y Tierra.
- Conexiones a batería exterior.
- Cartel señalizador de cercado eléctrico.
- Manual de instrucciones.

Recomendaciones:

- Se recomienda la utilización de una batería de 40 amperios para así obtener una gran autonomía. *(Esta batería de 40 amperios cabe en la parte inferior)*
- Para un mejor rendimiento del panel solar es necesario orientarlo al sol (orientación sur) y mantener limpio el cristal.
- Para aumentar la vida de la batería es muy importante evitar que se quede sin carga.
- Leer el manual de instrucciones, para una correcta instalación y así obtener resultados óptimos.

8 435191 207266

ZAR REF.	ARTÍCULO	VOLTAJE	VOLTAJE 500 OHM	ENERGÍA MÁX. ALMACENADA	ENERGÍA MÁX. SALIDA	CONSUMO MÁXIMO	KMS. CEE	KMS. máx.	KMS. máx.	KMS. máx.
P. A. 156	ZERKO SOLAR 15 W.	10000 voltios	5000 voltios	3 Julios	2 Julios	180 mA	50	20	8	4
					1 Julios	100 mA	30	10	5	2
					0,3 Julios	30 mA	15	8	2	1

ZAR CUDEYO, S.L.

Bº Balabarca, 166 (39719) OREJO (Cantabria), España
Teléf. 942 52 10 98 • Fax. 942 52 11 0 1
www.zarcudeyo.com • pedidos@zarcudeyo.com