



Modelo ZAR - 30 (220 V.)

Código P. A. 179

Descripción:

El pastor eléctrico Zar-30 funciona con corriente eléctrica red de 220-230 voltios.

Es un pastor ideal para cercas eléctricas cortas y animales domésticos, como perros, gatos, caballos, vacas y también ovejas.

Su instalación es muy sencilla, simplemente tiene que enchufar el pastor a la toma de corriente doméstica habitual.

Los pastores eléctricos a red deben colocarse en el interior del edificio o caseta, protegidos del agua y alejados de materiales combustibles.



Características.

- Alimentación: 220-230 V.
- Energía: 1 J.
- Consumo: 5 W.
- Voltaje de salida: 9 Kv.
- Voltaje sobre 500 Ohmios: 4,5 Kv.

Recomendaciones:

- Para un funcionamiento eficaz es necesario mantener la pica de tierra con humedad. Instalar la toma de tierra separada al menos 10 metros de cualquier otra instalación de tierra (la de la casa, granja...).
- Leer el manual de instrucciones, para una correcta instalación y así obtener resultados óptimos.

Contenido del Embalaje:

- Pastor Zar-30.
- Pica de Tierra.
- Conexiones salida de Línea y Tierra.
- Cartel señalizador de cercado eléctrico.
- Manual de instrucciones.



ZAR REF. ARTÍCULO

P. A. 179 ZAR-30.

VOLTAJE

9000 voltios

VOLTAJE 500 OHM

4500 voltios

ENERGÍA MÁX. ALMACENADA

1,5 Julios

ENERGÍA MÁX. SALIDA

1 Julios

CONSUMO MÁXIMO

5 W

KMS.

30

KMS.

10

KMS.

5

KMS.

2

ZAR CUDEYO, S.L.

Bº Balabarca, 166 (39719) OREJO (Cantabria), España

Teléf. 942 52 10 98

www.zarcudeyo.com

Fax. 942 52 11 0 1

pedidos@zarcudeyo.com