



Modelo ZERKO - PLUS 10.

Código P. A. 175.010

Descripción:

El pastor eléctrico Zerko-Plus 10. funciona con corriente eléctrica red de 230 voltios, garantizando una intensidad constante del cercado.

Es un pastor de alta potencia ideal para cercas eléctricas muy largas, de gran utilidad tanto para control de animales domésticos de gran tamaño como para mantener a raya a animales salvajes o peligrosos como elefantes, rinocerontes, leones, toros bravos...

Los pastores eléctricos a red deben colocarse en el interior del edificio o caseta, protegidos del agua y alejados de materiales combustibles.



Características.

- Alimentación: 220 - 230 V.
- Energía: 10 J.
- Consumo: 15 W.
- Voltaje de salida: 10 Kv.
- Voltaje sobre 500 Ohmios: 5 Kv.



Recomendaciones:

- Para un funcionamiento eficaz es necesario mantener la pica de tierra con humedad.
- Instalar la toma de tierra separada al menos 10 metros de cualquier otra instalación de tierra (la de la casa, granja...).
- Leer el manual de instrucciones, para una correcta instalación y así obtener resultados óptimos.

Contenido del Embalaje:

- Pastor Zerko-Plus 10.
- Una Picas de Tierra.
- Conexiones salida de Línea y Tierra.
- Cartel señalizador de cercado eléctrico.
- Manual de instrucciones.



ZAR REF.	ARTÍCULO	VOLTAJE	VOLTAJE 500 OHM	ENERGÍA MÁX. ALMACENADA	ENERGÍA MÁX. SALIDA	CONSUMO MÁXIMO	KMS.	KMS.	KMS.	KMS.
P. A. 175.010	ZERKO - PLUS 10 JULIOS.	10000 voltios	5000 voltios	12 Julios	10 Julios	15 W	200	50	25	15

ZAR CUDEYO, S.L.

Bº Balabarca, 166 (39719) OREJO (Cantabria), España

Teléf. 942 52 10 98

• Fax. 942 52 11 0 1

www.zarcudeyo.com

• pedidos@zarcudeyo.com